

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://gigrotermon.nt-rt.ru/> || эл. почта: umc@nt-rt.ru

Источники бесперебойного питания Парус



Парус 12-1П исп. 2, 12-1П, 12-4,5 М служат для обеспечения непрерывной работы устройств Гигротермон и предназначены для круглосуточной работы.

При автономном питании прибора Гигротермон данным блоком питания (с использованием аккумулятора 7 аЧ) время автономной работы составит от 28 до 35 часов.

Технические характеристики

Постоянное выходное напряжение при наличии сети	13,5 - 14,0 В
Постоянное выходное напряжение при отсутствии сети	10,0 - 13,0 В
Напряжение пульсаций, не более	40 мВ
Напряжение срабатывания защиты от глубокого разряда аккумулятора	10,5 ± 0,6 В
Выходной ток, не более	1,0 А
Допустимая перегрузка по току длительностью до 3 мин. при заряженном аккумуляторе, не более	1.5 А
Напряжение питания сети переменного тока	187...242 В
Мощность, потребляемая от сети переменного тока (во всех режимах), не более	25 ВА
Номинальная ёмкость встроенного аккумулятора	7 Ач
Диапазон рабочих температур	-10...+40 °С
Масса без аккумулятора, не более	1 кг
Габаритные размеры	285x210x87 мм
Средняя наработка на отказ, не менее	40 000 ч
Срок службы, не менее	10 лет